



Ultraäänivastaanotin ja lähetin

Toiminta perustuu koodattua ultraääntä lähettävään lähettimeen.

Kantama säde n. 20m vastaanottimesta

Ei vuoda seinien ulkopuolelle, joten hyvin pienikin tila voidaan rajata paikannukseen.

Ilmaisee mistä hälytys tulee, ei sitä kuka sen tekee.

Ei koodauksia yms. Sama painike toimii kaikissa järjestelmissä.



Ultraäänilähetin 7010

- myös mustana
- lisävarusteena klippi tai kaulanauha
- alhainen paristo jännite ilmaisu ledin jatkuvana vilkkumisena
- lähettää viestin 2 kertaa yhdestä hälytyksestä, jolla varmistetaan toimivuus



Ultraäänivastaanotin 7001/7008

Tekniset tiedot:

- sopii vakio sähkökojerasiaan.
- Toimintajännite 12-24VDC
- Nastat
- 1= NO
- 2= C
- 3= NC
- 4= + out kun aktivointi päällä
- 5= ei käytössä
- 6= - sisään, ulkopuolinen käynnistys
- 7= +
- 8= -



BEST-1062F pintakotelo